

M485-AD16U20-I

20 x analoga eller 10 x differentialingångar, 0 - 20mA, +/- 10 volt, 16bit-lösning, sample hastighet 10Hz, RS485. 10 - 30VDC.

FEATURES

- 20-kanal analog ingångsmodul för RS485 buss
- 16Bit upplösning
- 20 singeländade ingångar (gemensam ram) - Endast för volt
- 10 Differentiella ingångar för volt Om Power
- 10 Mätningar per sekund (totalt)
- Jumper Inställning i modulen
- Supply Spänning: 10 - 30vdc / 1,3 Watts
- Mått: 123 x 72 x 35 mm
- DIN fäste



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



M485-AD16U20-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	10 differentielle eller 20 "single-ended" indgange
Indgangsimpedans	:	2 MΩ ved differentiell og 1 MΩ ved single ended 125 Ω ved strømmåling
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	60 målinger pr. sek. ved 12 bit og 10 målinger pr. sek. ved 16 bit (totalt på alle 10/20 indgange)
Måleområde	:	±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V samt ±20 mA, 0-20 mA og 4-20 mA
Opløsning	:	12/16 bit. ±0,1 % præcision ved 16 bit og ±0,5 % præcision ved 12 bit
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift: ±20 µV/°C Drift af følsomhed: ±25 ppm/°C

