

## 4 x isolerade RS422 / 485 seriella portar, PCI DOS, Win 7 (32BIT) Linux-stöd Korenix JETCARD 1404I FEATURES

### ÅTERSTÄLLNING REA

JetCard 1404i 4 x isolerad RS422-485

Med 2 KV optisk isolering

US STÖD

Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Win 7 32bit

Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat

Enterprise 3.0 (2.4.21)

RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3  
(2.4.18)

RedHat 7.2 (2.4.7)/FC5(2.6.16)/FC3(2.6.9)/

FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)

Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22)

Regulat





## SPECIFICATIONS

|                |   |                                                                                                           |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baudrate       | : | 50 bit/s ~ 921,6 Kbit/s                                                                                   |
| Drivere        | : | Windows 98, Me, NT, 2000, XP, 2003 og Vista                                                               |
| Duplex         | : | Point-to-point fuld duplex eller multidrop halv duplex (Kortet understøtter automatisk flow control)      |
| Høj/lav profil | : | Høj bagplade                                                                                              |
| Isolation      | : | 2 KV optisk isolation og 15 KV ESD beskyttelse                                                            |
| Porte          | : | 2-4 porte til enten RS422 eller RS485. Op til 4 kort kan monteres i samme system (giver 8-16 porte i alt) |
| Signaler       | : | RS-422: TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND (4-tråds) RS-485: Data+/-, GND (2-tråds)                      |
| Spænding       | : | 3.3 og 5 V PCI                                                                                            |
| Stik           | : | 1 x DB37 hunstik (100 cm kabel med 1 x DB37 hanstik og 4 x DB9 hanstik medfølger)                         |
| Strømforbrug   | : | Maks. 590 mA (+5 V)                                                                                       |
| Terminering    | : | Ingen terminering nødvendig, da termineringsmodstande (120 $\Omega$ ) er indbygget                        |
| UART           | : | 16C950 kompatibel                                                                                         |

