

USB-COUNT

8-kanals frekvensräknare, max 500kHz via USB.
Pulsräkning upp/ner eller fas A/B. Drivs från USB-port
FEATURES

Mångsidig frekvensräknare, pulsräknare via USB-porten
Drivs från USB-porten
Totalt 8 bidrag, varav:
4 kanaler för UP/DOWN, DIR/PULSE, Phase AB
8 kanaler för Count-Up och frekvensräknare
32 bitars upplösning
Max. 500kHz (icke-isolerad)
Inspänning: 0 - +30V
USB 2.0
DIN installation
Mått: 107 x 102 x 33 mm
Drifttemperatur: -25 - + 75°C





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Via USB porten
Indgang	:	Ikke isoleret Logisk 0: 0 - 0,8 V, Logisk 1: 2 - 5 V. Isoleret Logisk 0: 0 - 1 V Logisk 1: 4,5 - 30 V
Isolation	:	2500 VDC
Montering	:	DIN-skinne
Software	:	USB driver til Windows 2000,XP, Win7 og Win8
Stik	:	USB type B og skrueterminaler
Dimensioner	:	102 x 33 x 107 mm

