Svensk Binär Teknik

M485-COUNT-Q-I

3 Axis Encoder module, quadrant counter CW, CCW. 32 bits counter. 1 MHz. RS485. 10 - 30VDC.

FEATURES

- RS485 module with 3-axpet Encoder input
- 1MHz Frequency input
- input voltage: Up to 5VDC
- Other voltages are with external resistance
- 32 bit counter
- Quadrant, Pulse / Dir, CW and CCW
- RS485 port - 1200 - 115.2K Baud
- Supply voltage: 10 - 30VDC
- Dim: 123 x 72 x 35 mm

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden
042 14 10 85
salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.

Svensk Binär Teknik

M485-COUNT-Q-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Features	:	Quadrant counting mode, CW/CCW counting mode, Pulse/Dir counting mode
Indgang	:	3 aksel encoder 32 bit
Isolation	:	Isoleret indgang (2500 VRMS): “0”: 0 – 1 V , “1”: 3,5 – 30 V Ikke-isoleret indgang med programmerbar tærskelværdi
Maks. hastighed	:	Frekvens maks. 1Mhz

Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden
042 14 10 85
salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.