

PCMCIA -kortläsningar med USB -gränssnitt läser från 20 MB till 20 GB Memory ATA -kort som inte läser alla kort!

FEATURES

USB 2.0, USB 1.1

Ström från USB eller AC/DC-strömadapter
läsa och skriva till PCMCIA hårddisk, ATA Flash.

LÄSER INTE SPECIALKORT!

läsa och skriva till CF-I, CF-II Smart Memory,
Memory Stick, Micro Drive, Multimedia Card, Secure
Digital Card och XD

Kortanvändning av extra Flash-adapter.

Komplett Plug and Play

USB-startbar från PCMCIA-hårddisk (beroende på
system-BIOS-stöd)

Seriell ATA startbar från PCMCIA-hårddisk

Upp till 480 Mbit/sek (60 MB/sek) dataöverföring*
för USB 2.0, 10 gånger hastigheten för USB 1.1

Upp till 1500 Mbit/sekund (150 MB/sek)
dataöverföring till eSATA

USB-versionen fungerar under Windows 98SE, Me,
2000, XP, 7, 2003, Windows 10

Notera! Vissa kort stöds inte Minneskort och
Verifone-kort. Köp korten tillsammans med läsaren
för att vara säker!

Kommer inte att returneras eftersom kortet inte
kan läsas. Skicka någon kort, sedan testar vi om
läsaren kan läsa dem.





Svensk Binär Teknik

PCM-USB+A

SPECIFICATIONS

OS SUPPORT

:



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.