



Rea: 5¼ Multi Front - kortläsare

FEATURES

Modul som samlar en rad olika funktioner på datorns framsida. USB-MULTI har inbyggd USB, FireWire, flashkortläsare, ljudingång/-utgång och strömförsörjning (5V och 12V).

Kablar medföljer som ansluter de olika kontakterna till de befintliga kontakterna i datorn. Anslut till exempel USB-kabeln till den USB-kontakt som redan finns där. Det finns inget USB- eller FireWire-gränssnitt i enheten, de måste redan finnas i datorn. Passar i alla DANBIT 19-tumsskåp med ett fritt utrymme på 5¼ tum.

Flash-kortläsare/skrivare för följande kort: Compact Flash (typ I och II), Microdrive, SmartMedia (SM), MultiMedia Card (MMC), SecureDigital (SD) och Memory Stick (MS)

Ljud: 1 x stereoutgångar 2 x stereoingångar

Minijack

USB: 3 x USB 2.0 (Höghastighet) 480 Mbit med A-typ honkontakt

FireWire: 2 x FireWire 1394a 400 Mbit honkontakt

Spänningsutgång: 1 x 12 VDC och 1 x 5 VDC, max. belastning 500 mA (kan användas för att strömförsörja externa enheter)

