

X-KEYS - Programmerbar USB switch box till 6 /12 (dual kabel) externa kontakter. USB HID kommandon. Köp kontakter

FEATURES

- USB-switch-gränssnitt
- 6 Ingångsportar för tryckknappar med 3,5 mm jackkontakt.
- 3,5 mm jack är stereo och kan hantera 2 tryckknappar
- Om 12 tryckknappar, sedan med valfri splitterkabel
- För USB-port
- Mounting Flänsar
- Alla knapptryck kan utlösa USB HID-kommando
- Programvara för Knapp Makro Programmering
- Setup i enhetens minne





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 to 60 C
Farve	:	Black
Övrig	:	HID keyboard, HID mouse, HID game controller, HID multimedia
Forsyning	:	Power Source USB port, nominal voltage - 5 VDC Power Consumption 21 mA @ 5 VDC
Funktioner	:	Programmable
IP-Tæthed	:	IP 40, typical indoor office environment
OS SUPPORT	:	Use: Any OS via USB HID Programming: Windows XP through 10, Mac OS X 10.4 through 10.10
Porte	:	6 ports (split to 12 with optional Y cords)
Software	:	Windows: MacroWorks 3.1 Android: X-keys Android Mac OS X: ControllerMate
Stik	:	Wired USB 2.0 standard "A" plug
Tilslutning	:	USB
Vikt	:	160 g





Svensk Binär Teknik

USB-KEY6SW

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.