



HDMI-MULTI-T4

HD HDMI-sändare med 4 x RJ45-utgångar och 4 st. HDMI-MULTI-R4-mottagare. Upp till 70 meter. HDMI Loop-utgång

FEATURES

- 1 st. 4-kanalig HDMI-sändare
- 4 st HDMI-MULTI-R4-mottagare
- Upp till 70 meter till mottagare
- Upplösning upp till 1080p@60Hz.
- HDMI-distribution upp till 70M.
- Ingen extern strömförsörjning krävs för RX-enheten.
- Inbyggd HDMI-looputgång på sändarenheten för en extra HDMI-skärm.
- Kan staplas till en annan sändare för 1 in 8/12 ut.
- Stöder RS232, CEC, EDID.
- Stöder RS232-styrning.

