

KVM Extender över RJ45 upp till 200m, HDMI & USB FEATURES

Sändare till BOOST-HDMI150-U-IRR-mottagare
Överför HDMI-video och ljud samt USB upp till 150 meter via nätverkskabel
Överför HDMI-video och ljud samt USB över lokalt nätverk
USB är bara för tangentbord och mus
Skickar
1920x1080 vid 60Hz
En sändare till flera mottagare via icke-hanterad switch.
Stöder ENDAST tangentbord och mus
Stöder TCP/IP och lokal EDID
HDMI 1.3 / HDCP 1.2
Sändare: 1 x HDMI, 1 x USB-B, 1 x RJ45 Ethernet
Inbyggt ESD-skyddssystem
Strömförsörjning: DC 5V/1A (ingår)
Mått: 92 x 70 x 25 mm

