

HDMI KVM-förlängningsmottagare, 150 meter över Cat 6a RJ45-kabel, eller över TCP/IP, USB HID. FEATURES

Mottagare till sändare BOOST-HDMI150-U-IRT
HDMI-video och ljud och USB upp till 150 meter
över nätverkskabel
HDMI-video och ljud och USB över lokalt nätverk
USB är endast för tangentbord och mus
Mottagare
1920x1080 @60Hz
Flera mottagare till sändare över icke-hanterad
switch.
Stöder ENDAST tangentbord och mus
Stöder TCP/IP och lokal EDID
HDMI 1.3 / HDCP 1.2
Mottagare: 1 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x RJ45 Ethernet
inbyggt autojusteringssystem
Inbyggt ESD-skyddssystem
Strömförsörjning: DC 5V/1A (ingår)
Mått: 92 x 70 x 25 mm

